



**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2018
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Montaż i eksploatacja sieci rozległych**
Oznaczenie arkusza: **E.16-01-18.06**
Oznaczenie kwalifikacji: **E.16**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1. Skonfigurowany przełącznik

1	Urządzenia sieciowe połączone zgodnie ze schematem usytuowania urządzeń w sieci teleinformatycznej						
2	Przełącznik ma ustawioną nazwę na S1						
3	Na przełączniku dodany VLAN 10 o nazwie centrala						
4	Na przełączniku dodany VLAN 20 o nazwie serwer						
5	Porty 1 i 2 są przypisane do VLAN 10						
6	Porty 3 i 4 są przypisane do VLAN 20						

Rezultat 2.Skonfigurowane interfejsy sieciowe ruterów

1	Ustawione nazwy ruterów na: RUT1, RUT2, RUT3						
2	Interfejsy ruterów są opisane zgodnie z opisami podanymi w kolumnie "Opis/komentarz" tabel 1, 2 i 3 zamieszczonych w zasadach oceniania						
3	Interfejs LAN1 (stacja) rutera RUT1 ma ustawiony adres IP: 192.168.10.1 z maską: 255.255.255.0 (/24)						
4	Interfejs VLAN 10 (switch_S1) rutera RUT1 ma ustawiony adres IP: 10.10.8.1 z maską: 255.255.252.0 (/22)						
5	Interfejs WAN (do_RUT2) rutera RUT1 ma ustawiony adres IP: 172.16.7.1 z maską: 255.255.255.252 (/30)						
6	Interfejs LAN2 (VoIP) rutera RUT2 ma ustawiony adres IP: 192.168.20.1 z maską: 255.255.255.0 (/24)						
7	Interfejs VLAN20 (serwer) rutera RUT2 ma ustawiony adres IP: 172.0.1.XX z maską: 255.255.255.0 (/24), gdzie XX – numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 01 – 172.0.1.1, dla stanowiska nr 12 – 172.0.1.12						
8	Interfejs WAN (do_RUT1) rutera RUT2 ma ustawiony adres IP: 172.16.7.2 z maską: 255.255.255.252 (/30)						
9	Interfejs VLAN10 (przełącznik_S1) rutera RUT3 ma ustawiony adres IP: 10.10.8.2 z maską 255.255.252.0 (/22)						
10	Interfejsie LAN3 (centrala_CA) ma ustawiony adres IP: 192.168.30.1 z maską 255.255.255.0 (/24)						

Numer stanowiska						

Rezultat 3. Skonfigurowany ruting OSPF i serwer DHCP						
1	Uruchomiony protokół routingu OSPF na ruterze RUT1, RUT2, RUT3					
2	W routerze RUT1 do protokołu rozgłaszanych sieci dodane podsieci: <i>192.168.10.0 z maską odwrotną 0.0.0.255,</i> <i>10.10.8.0 z maską odwrotną 0.0.3.255,</i> <i>172.16.7.0 z maską odwrotną 0.0.0.3;</i> za poprawną konfigurację należy również uznać dodane podsieci: <i>192.168.10.0 z maską 255.255.255.0 lub 192.168.10.0 /24</i> <i>10.10.8.0 z maską 255.255.252.0 lub 10.10.8.0 /22</i> <i>172.16.7.0 z maską 255.255.255.252 lub 172.16.7.0 /30</i> z identyfikatorem obszaru area1					
3	W routerze RUT2 do protokołu rozgłaszanych sieci dodane podsieci: <i>192.168.20.0 z maską odwrotną 0.0.0.255,</i> <i>172.0.1.0 z maską odwrotną 0.0.0.255,</i> <i>172.16.7.0 z maską odwrotną 0.0.0.3;</i> za poprawną konfigurację należy również uznać dodane podsieci: <i>192.168.20.0 z maską 255.255.255.0 lub 192.168.20.0 /24</i> <i>172.0.1.0 z maską 255.255.255.0 lub 172.0.1.0 /24</i> <i>172.16.7.0 z maską 255.255.255.252 lub 172.16.7.0 /30</i> z identyfikatorem obszaru area1					
4	W routerze RUT3 do protokołu rozgłaszanych sieci dodane podsieci: <i>10.10.8.0 z maską odwrotną 0.0.3.255,</i> <i>192.168.30.0 z maską odwrotną 0.0.0.255;</i> za poprawną konfigurację należy również uznać dodane podsieci: <i>10.10.8.0 z maską 255.255.252.0 lub 10.10.8.0 /22</i> <i>192.168.30.0 z maską 255.255.255.0 lub 192.168.30.0 /24</i> z identyfikatorem obszaru area1					
5	Na interfejsie LAN1 rutera RUT1 uruchomiono serwer DHCP z pulą adresów o nazwie LAN1					
6	Zakres przydzielanych adresów: <i>192.168.10.50/24 ÷ 192.168.10.150/24</i>					
7	Serwer DHCP przydziela adres bramy sieciowej <i>192.168.10.1</i> oraz adres serwera DNS <i>8.8.8.8</i>					

Numer
stanowiska

Rezultat 4. Skonfigurowana centrala telefoniczna, telefon VoIP i stacja robocza

1	Ustawiona nazwa centrali StanowiskoXX, gdzie XX – dwucyfrowy numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla np. dla stanowiska 01 – Stanowisko01, dla stanowiska nr 12 – Stanowisko12						
2	Ustawione nazwy (opis) abonentów: dyrektor – telefon cyfrowy ISDN, sekretarka – telefon VoIP						
3	Nadane numery katalogowe: 101 - dla telefonu cyfrowego ISDN (dyrektor) 102 - dla telefonu VoIP (sekretarka).						
4	Skonfigurowany interfejs LAN centrali: adres IP: 192.168.30.254/24 i brama: 192.168.30.1						
5	Ustawiony numer analogowej linii miejskiej: 55XX, gdzie XX to dwucyfrowy nr stanowiska, np. dla stanowiska 01 – 5501, dla stanowiska nr 12 – 5512, pozostałe linie miejskie wyłączone; jeżeli centrala nie wymaga ustawienia linii miejskiej (centrala automatycznie wykrywa centralę nadrzędną i przypisuje numery miejskie), kryterium należy uznać za spełnione						
6	Ustawione w ruchu przychodzącym połączenie z linii miejskiej na numer 55XX z możliwością wyboru numeru katalogowego na zapowiedzi DISA, jeśli numer nie zostanie wybrany ma nastąpić połączenie z abonentem dyrektor (nr wew. 101)						
7	Skonfigurowany telefon VoIP: adres IP: 192.168.20.254/24 i brama: 192.168.20.1/24, adres serwera SIP: 192.168.30.254						
8	Stacja robocza pobiera konfigurację parametrów sieciowych z serwera DHCP						

Rezultat 5. Testy połączeń telefonicznych oraz komunikacji pomiędzy urządzeniami

UWAGA: Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu konfiguracji i podłączenia urządzeń należy ocenić wyniki testów połączeń telefonicznych - kryteria: 5.1, 5.2 i 5.3. Testy wykonuje zdający w obecności egzaminatora.

1	Wykonany test połączenia poleceniem ping pomiędzy stacją roboczą (192.168.10.1) a serwerem SIP (192.168.30.254) potwierdza komunikację pomiędzy urządzeniami						
2	Po wybraniu numeru 5555 z telefonu cyfrowego zdającego następuje sygnał dzwonienia w telefonie analogowym egzaminatora (podłączonego do centrali nadrzędnej).						
3	Po wybraniu numeru 102 z telefonu cyfrowego ISDN zdającego następuje sygnał dzwonienia w telefonie VoIP zdającego.						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Tabela 1. Adresy IP interfejsów routera RUT1

Rodzaj interfejsu	Symbol interfejsu (na schemacie)	Opis/ komentarz	IP/maska
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	LAN 1	stacja	
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	VLAN10	switch_S1	
Szeregowy (Serial) lub światłowodowy lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	WAN	do_RUT2	

Tabela 2. Adresy IP interfejsów routera RUT2

Rodzaj interfejsu	Symbol interfejsu (na schemacie)	Opis/ komentarz	IP/maska
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	LAN2	VoIP	
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	VLAN20	serwer	
Szeregowy (Serial) lub światłowodowy lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	WAN	do_RUT1	

XX– numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 01 – *172.0.1.1*, dla stanowiska nr 12 – *172.0.1.12*

Tabela 3. Adresy IP interfejsów routera RUT3

Rodzaj interfejsu	Symbol interfejsu (na schemacie)	Opis/ komentarz	IP/maska
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	VLAN10	przełącznik_S1	
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	LAN3	centrala_CA	

